



●付属品

・F-5接栓(リング付).....7個

●規格表

| 項目(単位) | 性能 | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 周波数帯域 (MHz) | 10~76 | 76~222 | 222~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2681 | 2681~3224 | |
| 分配損失 (dB) | 10.5以下 | 10.0以下 | 11.0以下 | 12.0以下 | 13.8以下 | 16.5以下 | 17.8以下 | |
| 端子間結合損失 (dB) | 15以上 | 20以上 | 18以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | |
| V S W R | 入力 | 2.0以下 | 1.8以下 | 1.8以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.3以下 | 2.5以下 |
| | 出力 | 2.0以下 | 1.8以下 | 1.8以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.3以下 | 2.5以下 |
| インピーダンス (Ω) | 75(F形C15) | | | | | | | |
| 質量 (g) | 95 | | | | | | | |

| No. | 部品名 | 員数 | 材質 | 処理 |
|-----|------------|----|----------------------|-----------------|
| 1 | ケース | 1 | 亜鉛ダイカスト | 三元合金めっき (すず銅亜鉛) |
| 2 | 入力端子 | 1 | 亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂 | 内部導体ニッケルめっき |
| 3 | 出力端子(通電) | 6 | 亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂 | 内部導体ニッケルめっき |
| 4 | 取付ネジ | 2 | 鉄 | 亜鉛めっき |
| 5 | アース端子ネジ | 1 | 鉄 | 亜鉛めっき |
| 6 | 取り付けネジホルダー | 2 | 合成樹脂 | — |

全出力→入力端子間通電形(DC15V・0.8A以下)

注)6DMLS (個装箱仕様、付属品あり)
6DMLS(P) (ポリ袋梱包仕様、付属品なし)



| 承認 APPD. | 検閲 CHKD. | 作成 DRWD. | 三角法 3RD ANGLE PROJ. | 名称 TITLE |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|--|
| | | | 単位 mm 尺度 1:1 | 6分配器 10~3224MHz (全出力→入力端子間通電形) 6DMLS 外観図・規格表 |
| DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD. | | | 日付 DATE . . . | 図番 IRWN. 4 - 7 0 1 1 2 |