

**2K4K8K**

# 今から買うなら この1台!

新4K8K衛星放送を受信するには  
このアンテナが必要です

スーパーディッシュ  
**SUPERDISH**  
**2K4K8K**

現在の衛星放送 + 新4K8K衛星放送 を

## この1台で受信!



おすすめキット!  
レベルインジケータ付き!

BC453SCK インジケータ付



**DXアンテナだけ!!**  
取付けカンタンにはワケがある!  
**レベルインジケータ**

アンテナ設置時、LEDで通電や方向調整の判定をお知らせ!

LEDが光って通電OK!  
消えて方向調整OK!



**方向調整  
スムーズ!**

口径50cm  
**BC503S**



50cm

※取付金具は付属しておりません

口径45cm  
**BC453S**



45cm

※取付金具は付属しておりません

口径45cm  
**BC453SK**



45cm

口径45cm  
**BC453SCK** インジケーター付



45cm

BSアンテナを付け替えるだけなら!

取付金具・同軸ケーブル付属の  
オールインワンパッケージ

さらに便利! 方向調整もこれで安心!  
レベルインジケーター付き!

**BSアンテナと合わせて、更に便利なおすすめ商品!**

**サッシ戸から屋内に引き込む時に便利!**



壁に穴を開けることなく窓のすきまから配線できます。  
フラットケーブル (F形接栓式) 1JW1FFS(B)




強い雨でも映像が乱れにくい  
**安心の50形**

■規格特性

品名	50形BS・110度CSアンテナ		45形BS・110度CSアンテナ	
	BC503S		BC453S	
アンテナ有効径 (cm)	50		45	
受信周波数 (GHz)	11.71~12.75	11.73~12.73	11.71~12.75	11.73~12.73
局部発振周波数 (GHz)	10.678	9.505	10.678	9.505
コンバーター出力周波数 (MHz)	1032~2072	2224~3224	1032~2072	2224~3224
受信偏波	右旋円偏波	左旋円偏波	右旋円偏波	左旋円偏波
アンテナ利得 (dB)	BS(右旋・左旋):34.8(標準) CS(右旋・左旋):35.2(標準)		BS(右旋・左旋):33.9(標準) CS(右旋・左旋):34.3(標準)	
コンバーター利得 (dB)	53(標準)		53(標準)	
性能指数 (G/T) (dB/K)	BS(右旋・左旋):15.7(標準) CS(右旋・左旋):16.1(標準)		BS(右旋・左旋):14.8(標準) CS(右旋・左旋):15.2(標準)	
コンバーター雑音指数 (dB)	0.45(標準)		0.45(標準)	
コンバーター局部発振位相雑音 (dB/Hz)	-55以下 (1kHzオフセット) -73以下 (5kHzオフセット) -83以下 (10kHzオフセット)		-55以下 (1kHzオフセット) -73以下 (5kHzオフセット) -83以下 (10kHzオフセット)	
コンバーター電源 (V)	DC13.2~16.5(ケーブル重畳)		DC13.2~16.5(ケーブル重畳)	
コンバーター消費電力 (W)	2.4以下 (DC15V入力時)		2.4以下 (DC15V入力時)	
コンバーター出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)		75 (F形)	
受風面積 (㎡)	0.25		0.2	
耐風速 (m/s)	受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60		受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60	
上下角調整範囲 (度)	23~68(中間取付時23~55)		23~68(中間取付時23~56)	
適合マスト径 (mm)	φ25~49		φ25~49	
質量 (kg)	1.8		1.4	
付属品	F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1		クイックマニュアル×1、F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1	

■BS・110度CSアンテナのセット内容

型番	希望小売価格	BC503S	BC453S	BC453SK	BC453SCK
		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
BS・110度CSアンテナ	×1	●	●	●	●
防水キャップ	×1	●	●	●	●
固定バンド	×1	●(1本)	●(1本)	●(2本)	●(2本)
クイックマニュアル	×1	●	●	●	●
取付金具 (MHV-117)	×1	—	—	●	●
スパナ	×1	—	—	●	●
ステップ	×5	—	—	●	●
同軸ケーブル (15m)	×1	—	—	●	●
同軸ケーブル (1m)	×1	—	—	—	●
方向調整レベルインジケーター	×1	—	—	—	●
ビニルテープ	×1	—	—	—	—
自己融着テープ	×1	—	—	—	—
F形接栓 F-5	×1	●	●	—(*)	—(*)
取扱説明書	—	●	●	●	●
保証書	—	●	●	●	●
梱包質量 (kg)		2.85	2.4	4.1	4.2
J A N		4975584 305963	4975584 305949	4975584 309022	4975584 305956

型番によって付属品が異なります。  
※ケーブルに付属

本製品は、新4K8K衛星放送と従来の衛星放送を受信することができます。

(注1) 取付金具とセットのBC453SK、方向調整用レベルインジケーター付のBC453SCKがあります。★受信可能風速：アンテナに風圧を加えている間、電気的性能の劣化が許容範囲内であるときの最大風速。  
(注2) コンバーター電源の規格は、コンバーター出力端子に必要な電源電圧です。  
復元可能風速：アンテナに風圧が加わった後、アンテナの方向を再調整することによって、電気的性能を満足する最大風速。  
※スカパー!プレミアムサービスは受信できません。

**ECO** 土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

**安全に関するご注意**

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

**保証について**

●製品の保証期間はご購入日から1年間です。  
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

**DXアンテナ株式会社** 本社/〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号  
S 153-10 2022年3月作成

製品に関するお困りごとを解決!

**Dサポ!** DXアンテナ サポートセンター

スマートフォンで各種設定方法がわかる⇒

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター  
ナビダイヤル **0570-033-083**

●受付時間 9:30~17:00 (夏期・年末年始休暇は除く)  
●一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合：050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。  
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。  
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■土・日・祝日もご利用ください!